

## Light 必要 電流(A) 目安表

	機材名	商業電源(内電源)		セネレーター電源(発電機)	
		100V	200V	100V	200V
1	18kw HMI(12/18 NewPS)	/	97A	/	97A
2	18kw HMI(12/18 PS)	/	97A	/	97A
3	12kw HMI(12/18 NewPS)	/	65A	/	65A
4	12kw HMI(12/18 PS)	/	65A	/	65A
5	12kw HMI( 6/12 PS)	/	66A	/	66A
6	6kw HMI( 6/12 PS)	69A	34.5A	69A	34.5A
7	4kw HMI( 2.5/4 PS)	46.5A	23.2A	46.5A	23.2A
8	2.5kw HMI( 2.5/4 PS)	29A	14.5A	29A	14.5A
9	1.2kw HMI( 575/1.2 PS)	22.9A	11.4A	22.9A	11.4A
10	1.2kw HMI( 575/1.2 NewPS)	13.9A	6.9A	13.9A	6.9A
11	575w HMI( 575/1.2 PS)	11.2A	5.6A	11.2A	5.6A
12	575w HMI( 575/1.2 NewPS)	6.7A	3.3A	6.7A	3.3A
13	575w HMI( 400/575 PS)	6.9A	3.4A	6.9A	3.4A
14	400w HMI( 400/575 PS)	4.8A	2.4A	4.8A	2.4A
15	200w HMI( 125/200 PS)	2.4A	1.2A	2.4A	1.2A
16	125w HMI( 125/200 PS)	1.5A	0.8A	1.5A	0.8A
	機材名	商業電源(内電源)		セネレーター電源(発電機)	
		100V	200V	100V	200V
17	5kハイパースラスト	/	2.4A	/	2.4A
18	3kハイパースラスト	/	1.4A	/	1.4A
19	パーストロポ	3.6A	/	3.6A	/
20	3kサーチ(MAX使用時)	50A	28A	50A	28A
21	2kサーチ(MAX使用時)	36A	20A	36A	20A
22	2kクセノンピン(MAX使用時)	36A	20A	36A	20A
23					
24	Kinoflo40w 8Bank	12A	/	12A	/
25	Kinoflo40w 4Bank	6A	/	6A	/
26	Kinoflo40w 2Bank	3.12A	/	3.12A	/
27	Kinoflo40w 1Bank	1.5A	/	1.5A	/
28	Kinoflo20w 4Bank	3A	/	3A	/
29	Kinoflo20w 2Bank	1.56A	/	1.56A	/
30	Kinoflo20w 1Bank	0.75A	/	0.75A	/
31					
32	Kinoflo110w 4Bank	7.2A	/	7.2A	/
33	Kinoflo110w 2Bank	4.44A	/	4.44A	/
34	Kinoflo110w 1Bank	2.64A	/	2.64A	/
35	Diva-Lite	2.28A	1.08A	2.28A	1.08A

