

Light 必要電流(A)目安表

機 材		商業電源 (内電源)		ゼネレーター電源(発電機)	
		100V	200V	100V	200V
01	18kW HMI(12/18 PS)	/	97A	/	97A
02	12kW HMI(12/18 PS)	/	65A	/	65A
03	12kW HMI(6/12 PS)	/	66A	/	66A
04	6kW HMI(6/12 PS)	69A	34.5A	69A	34.5A
05	4kW HMI(2.5/ 4 PS)	46.5A	23.2A	46.5A	23.2A
06	2.5kW HMI(2.5/ 4 PS)	29A	14.5A	29A	14.5A
07	1.2kW HMI(575/1.2 PS)	13.9A	6.9A	13.9A	6.9A
08	575W HMI(575/1.2 PS)	11.2A	5.6A	11.2A	5.6A
09	575W HMI(575/1.2 PS)	6.7A	3.3A	6.7A	3.3A
10	575W HMI(400/575 PS)	6.9A	3.4A	6.9A	3.4A
11	400W HMI(400/575 PS)	4.8A	2.4A	4.8A	2.4A
12	200W HMI(125/200 PS)	2.4A	1.2A	2.4A	1.2A
13	125W HMI(125/200 PS)	1.5A	0.8A	1.5A	0.8A
14	5kハイパーブラスト	/	2.4A	/	2.4A
15	3kハイパーブラスト	/	1.4A	/	1.4A
16	パーストロポ	3.6A	/	3.6A	/
17	3k サーチライト(MAX使用時)	63A	32A	63A	32A
18	2k サーチライト(MAX使用時)	42A	21A	42A	21A
19	2kクセノンピン(MAX使用時)	36A	20A	36A	20A
20	Kinoflo40W 8Bank	12A	/	12A	/
21	Kinoflo40W 4Bank	6A	/	6A	/
22	Kinoflo40W 2Bank	3.12A	/	3.12A	/
23	Kinoflo40W 1Bank	1.5A	/	1.5A	/
24	Kinoflo20W 4Bank	3A	/	3A	/
25	Kinoflo20W 2Bank	1.56A	/	1.56A	/
26	Kinoflo20W 1Bank	0.75A	/	0.75A	/
27	Kinoflo110W 4Bank	7.2A	/	7.2A	/
28	Kinoflo110W 2Bank	4.44A	/	4.44A	/
29	Kinoflo110W 1Bank	2.64A	/	2.64A	/
30	Diva-Lite	2.28A	1.08A	2.28A	1.08A

Light 必要電流 (A) & 電源 目安表

機 材 名		商業電源	(内電源)	ゼネレーター電源(発電機)		瞬間消費
		100V	200V	100V	200V	
1	Lightning Strikes 500kW	-	400A	-	3,600A	約2,100A
2	Lightning Strikes 250kW	-	200A	-	2,160A	約1,050A
3	Lightning Strikes 70kW	-	65A	-	400A	約300A
4	Lightning Strikes 40kW	-	40A	-	250A	約175A
5	Lightning Strikes 25kW	40A	-	150A	-	約210A