

	メーカー	機材名	モード	使用 チャンネル	DMXマップ									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aladdin	Flex bi		2ch	D	CC								
2	Aladdin	fullcolor		5ch	D	CC	R	G	B					
3	Aputure	Amaran F21c	M1	10ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	Re	Re	St
4	Aputure	INFINI BAR	M1	8ch	D	cc	G/M	X	R	G	B	St		
5	Aputure	INFINI BAR	M2	4ch	D	CC	G/M	St						
6	Aputure	INFINI BAR	M3	7ch	D	CC	G/M	X	Hue	Sat	St			
7	Aputure	INFINI BAR	M4	5ch	D	R	G	B	St					
8	Aputure	INFINI BAR	M5	5ch	D	Hue	Sat	Base CC	ST					
9	Aputure	INFINI BAR	M6	4ch	D	X	Y	St						
10	Aputure	LS300X		6ch	D	CC	Freq	CC-FX MODE	FX	Trig				
11	Aputure	LS600X	2ch	2ch	D	CC								
12	Aputure	LS600X	6ch	6ch	D	CC	CC-FX MODE	FX	Freq	Trig				
13	Aputure	LS600D (300D)		5ch	D	CC	FX	Freq	Trig					
14	Aputure	LS1200D		1ch	D									
15	Aputure	LS600C	P1	8ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	St		
16	Aputure	LS600C	P2	4ch	D	CC	G/M	St						
17	Aputure	LS600C	P3	8ch	D	CC	G/M	X	Hue	Sat	CC	St		
18	Aputure	LS600C	P9	10ch	D	FX	para	para	para	para	para	para	para	para
19	Aputure	NOVA300	P1	7ch	D	CC	G/M	X	R	G	B			
20	Aputure	NOVA300	P2	3ch	D	CC	G/M							
21	Aputure	NOVA300	P3	6ch	D	CC	G/M	X	Hue	Sat				
22	Aputure	NOVA600	P1	8ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	St		
23	Aputure	NOVA600	P2	4ch	D	CC	G/M	St						
24	Aputure	NOVA600	P3	7CH	D	CC	G/M	X	Hue	Sat	St			
25	Aputure	MT pro		8ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	St		
26	ARRI	L series	Mode1	8CH	D	CC	G/M	X	R	G	B	W		
27	ARRI	L series	Mode2	3ch	D	CC	G/M							
28	ARRI	L series	Mode3	6ch	D	CC	G/M	X	Hue	Sat				
29	ARRI	orbiter	CRGBACL	17ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	A	Cyan	Lime
					W	CC cali	G/M cali	Fan	Fav	St	/			
30	ARRI	Skypanel	Mode1	12ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	W	Fan	Pre
					St	/								
31	ARRI	Skypanel	Mode2	7ch	D	CC	G/M	Fan	Pre	St	/			
34	ARRI	Skypanel	Mode3	10ch	D	CC	G/M	X	Hue	Sat	Fan	Pre	St	/
35	ARRI	Skypanel	Mode4	9ch	D	R	G	B	W	Fan	Pre	St	/	

D...ディマー R...赤 G...緑 A...アパ -CC...色温度 Hue..色相 Sat...彩度

B...青 W...白 X...加スエド

St...ストロボ FX...エフェクト

Re...リザーブ

	メーカー	機材名	モード	使用 チャンネル	DMXマップ										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	ARRI	Skypanel	Mode22	11ch	D Pre	FX	para	para	para	para	para	para	para	para	Fan
36	ARRI	Skypanel	Mode24	8ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	W			
37	ARRI	Skypanel	Mode26	3ch	D	CC	G/M								
38	Astera	Profile	1	3ch	R	G	B								
39	Astera	Profile	2	4ch	R	G	B	W							
40	Astera	Profile	3	5ch	R	G	B	A	W						
41	Astera	Profile	4	4ch	D	R	B	G							
42	Astera	Profile	5	5ch	D	R	B	G	W						
43	Astera	Profile	6	6ch	D	R	G	B	A	W					
44	Astera	Profile	8	4ch	R	G	B	St							
45	Astera	Profile	9	5ch	R	G	B	W	St						
46	Astera	Profile	11	5ch	D	R	B	G	St						
47	Astera	Profile	12	6ch	D	R	B	G	W	St					
48	Astera	Profile	13	7ch	D	R	B	G	A	W	St				
49	Astera	Profile	89	7ch	D	CC	G/M	X	R	G	B				
50	Astera	Profile	90	5ch	D	CC	G/M	Hue	Sat						
51	Astera	Profile	94	8ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	St			
52	Astera	Profile	95	6ch	D	CC	G/M	Hue	Sat	St					
53	Astera	Profile	137	9ch	D	D2	CC	G/M	X	R	G	B	St		
54	CHromaQ	Space Force		2ch	D	CC									
55	ClayPaky	stormy		3ch	D	St	Rate								
56	ClayPaky	Stormy	CC	7ch	D	R	G	B	W	St	Rate				
57	CORVO	CORVO	FC	7ch	D	R	G	B	W	St	Zoom				
58	CORVO	CORVO	WW CW	3CH	D	St	Zoom								
59	Cream Source	micro	S1	2ch	D	CC									
60	dedo	DLED10		2ch	D	CC									
61	dedo	DLED7		2ch	D	CC									
62	EKPRO	Lightper	4ch	4ch	R	G	B	W							
63	EKPRO	Lightper	6ch	6ch	D	R	G	B	W	St					
64	ETC	source4	Bi	6ch	D	CC	G/M	/	St	Fan					
65	ETC	source4	c2 Gen	10ch	D	R	Lime	A	G	Cyan	B	Indigo	St	Fan	
66	ETC	source4	c2 Stu	10ch	D	CC	Tint	St	Fan	/	/	/	/	/	/
67	Fiilex	Q5/8/10 P3	M1	6ch	D	CC	G/M	Fan	Dim	St					
68	Fiilex	Q5/8/10 P3	M2	6ch	D	Hue	Sat	Fan	DimSet	St					

D...ディマー R...赤 G...緑 A...アパ -CC...色温度 Hue..色相 Sat...彩度
B...青 W...白 X...加スエド St...ストロボ FX...エフェクト

Re...リザーブ

	メーカー	機材名	モード	使用 チャンネル	DMXマップ									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Fiilex	Q5/8/10 P3	M3	8ch	D	R	G	B	W	Fan	DimSet	St		
70	Fiilex	Q5/8/10 P3	M4	9ch	D	CC	G/M	X	Hue	Sat	Fan	DimSet	St	
71	Fiilex	Q5/8/10 P3	M5	11ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	W	Fan	DimSet
					St									
72	Fiilex	Q5/8/10 P3	M8 Fx	10ch	D	Fx	Para	Para	Para	Para	Para	Para	Fan	
73	Fotodiox	C1500 VR	bi	2ch	D	CC								
74	Hive	hornet	RGB-CCT	5ch	D	CC	R	G	B					
75	Hive	hornet	Shot	4ch	D	CC	Sat	Hue						
76	Hive	hornet	Shot FX	8ch	D	CC	Sat	Hue	Gel	Corre ctive	FX	speed		
77	KINOFLO	Celeb FrSt	P2	6ch	D	CC	G/M	Gel	Hue	Sat				
78	KINOFLO	Celeb FrSt	P3	6ch	D	CC	G/M	R	G	B				
79	KINOFLO	Celeb FrSt	P1	3ch	D	CC	G/M							
80	NUNLITE	Forza60c	R off	14ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	W	CCT	G/M
						Fan	St	Re	Re					
81	NUNLITE	Forza60c	R on	8ch	D	CC	G/M	X	B	W	CC	G/M		
82	NANLUX	EVOKE	DAY 8bit	2ch	D	Fan								
83	NUNLUX	Dyno	B mode	12ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	W	Fan	CCTm ode
					St	Re								
84	Prolycht	orion675	M1	12ch	D	CC	G/M	X	R	G	B	W	Fan	Pre
					St	Res								
85	Prolycht	orion675	M3	9ch	D	CC	G/M	X	Hue	Sat	Fan	Pre	St	
86	Quasar Science	Q-rainbow	1	5ch	D	CC	G/M	Hue	Sat					
87	Quasar Science	Q-rainbow	6	7ch	D	CC	G/M	X	R	G	B			
88	universal			1~12ch,および24ch										

D...ディマー R...赤 G...緑 A...アパ -CC...色温度 Hue..色相 Sat...彩度
 B...青 W...白 X...クロスエド St...ストロボ FX...エフェクト Re...リザーブ