

バッテリー使用目安表

●24v バッテリー (24v 使用時 19A / 12v 使用時 38A) ●ドライフットバッテリー (11A)

※注意事項 / 周辺温度・バッテリー・バラスト・球等の状態により異なる場合があります。

HMI	バッテリー	ARRI 1.2kCP	ARRI 575wCP	ポケットパー 400w	ARRI 200wCP	ポケットパー 200w	ポケットパー 200w	ポケットパー 125w	HR-II 125w
		1.2kw/575wDCバラスト		400w/200wDCバラスト		200w/125wDCバラスト		HR-II DCバラスト	
バッテリー		1.2kw	575w	400w	200w	200w	125w	125w	
24Vバッテリー	4台	30分	90分	140分	320分	-	-	-	
	2台	10分	30分	60分	165分	105分	235分	-	
	1台	-	-	-	-	50分	75分	120分	
ドライフットバッテリー LB-24F(11A)	2台	-	-	※1	85分	60分	170分	-	
	1台	-	-	-	-	※2	60分	75分	
ドライフットバッテリー LB-380(16A)	2台	-	-	30分	120分	130分	190分	-	
	1台	-	-	-	-	30分	75分	100分	
ドライフットバッテリー LB-H4(16.8A)	2台	-	-	80分	180分	205分	290分	355分	
	1台(ジャック1つ・1台)	-	-	-	-	95分	155分	150分	
	1台(ジャック2つ・2台)	-	-	-	70分	35分	60分	55分	

★75wハンドサーチ：専用バッテリー1台で55分。

「-」について：接続機材が現状存在しないため「-」と表記しています。

★24vフリーザー：ドライフット(LB-380)で約360分

★800wコボルト：インバーター使用、24Vシネキンバッテリー4台で約40分。2台で約15分。ドライフットバッテリーではご使用出来ません。

※1：点灯出来るがバッテリーのLEDランプがすぐに赤点灯します。シネキンバッテリーでの使用を推奨します。

※2：ドライフットバッテリーLB-24Fは11A。200w/125wDCバラストで200wのライトを点灯すると11Aかかります。点灯は出来ますが、バッテリーのLEDランプがすぐに赤点灯となるためこの組み合わせでのご使用は出来ません。

注意1：バッテリーのLEDランプが赤点灯になったら使用を直ちに中止して下さい。灯体またはバッテリーへ負荷がかかり破損する恐れがあります。

注意2：上表はあくまで目安です。表記されている時間になる前にバッテリーの交換をお願い致します。

TUNGSTEN		ツングステンライト 600w	24v 200w フォーカシングライト	24v 250w パルサー
24vバッテリー	1台	40分	100分	100分
ドライフットバッテリー	1台	-	60分	-

KINO FLO		40w8BANK	40w4BANK	40w2BANK	40w1BANK	20w4BANK	20w2BANK	20w1BANK	ピスタビーム	DIVA400	DIVA200	12v ツングステンキット
バッテリー		1.8k キノフロインバーター										
24vバッテリー	4台	90分	-	-	-	-	-	-	110分	340分	-	-
	2台	40分	80分	-	-	120分	-	-	45分	140分	200分	-
	1台	-	40分	100分	160分	60分	140分	230分	-	50分	90分	-
ドライフットバッテリー	1台	-	20分	70分	130分	50分	120分	190分	-	-	-	330分

LED	FLロケーションキット	Sola4	Sola6	セレブ 200	セレブ 400	セレブ 401Q	SKYPANEL S60C	1x1 フィローニ	シネロイド 10	シネロイド 400
専用バッテリー										
Vマウントバッテリー								Dで約210分 DT真ん中で約80分 Tで210分		約80分
ソニーバッテリー									約120分	
ドライフットバッテリー	630分	約190分		約120分	約120分	60分 (4500K° 100点灯)	LB-380:約60分 LB-H4:約80分			
シネキンバッテリー			約140分			75分 (4500K° 100点灯)(24V)				
消費電力				100w	210w	210w	420w	50w	18w	72w

LED	デドライト ZILLA	デドライト2.1 Bi-Color	ライト パネルキット	Filex P180	Filex P360	ARRI L5-C	1x1 フレックス	1x1 フレックスBiカラー
専用バッテリー			約40分					
Vマウントバッテリー		約300分		約130分	約90分		120分 (5500K° 100%点灯)(24V)	Daylight:約165分 Tungsten:約150分
ソニーバッテリー	約300分	約90分						
ドライフットバッテリー		約720分(約12時間)			約210分	120分 (5500K° 100%点灯)(24V)		
シネキンバッテリー								
消費電力	8w			34w	40w	90w	115w	50w